

## Как правильно создать собственные файлы priority.list ignore.list?

Автор: Administrator  
30.04.2012 18:13 -

---

Вы можете попробовать использовать универсальные файлы priority.list и ignore.list.

Но если вам они не подходят, то попробуйте создать их самостоятельно:

telnet 192.168.0.1 - Подключаемся к приемнику через телнет

dm7020 login: root - Задаем логин

Password: \*\*\*\* - Задаем пароль

root@dm7020:~# killall mgcamd - ОСТАНАВЛИВАЕМ ЭМУЛЯТОР

root@dm7020:~# mgcamd - СТАРТУЕМ ЭМУЛЯТОР

[mgcamd] emm started - ВКЛЮЧАЕМ В НАШЕМ СЛУЧАЕ КАНАЛ МСТ

Starting emm for newcamd shared card - ВИДИМ СПИСОК ВСЕХ CAID-ов и IDENT-ов  
КОТОРЫЕ ИСПОЛЬЗУЕТ ПРОВАЙДЕР

EMM: CaID: 0x0500 -> CaPID: 0x1130 ProvID: 021500

EMM: CaID: 0x0500 -> CaPID: 0x1130 ProvID: 021510

EMM: CaID: 0x0500 -> CaPID: 0x1130 ProvID: 021520

EMM: CaID: 0x0500 -> CaPID: 0x1130 ProvID: 021530

EMM: CaID: 0x0500 -> CaPID: 0x1130 ProvID: 021540

EMM: CaID: 0x0500 -> CaPID: 0x1130 ProvID: 021550

EMM: CaID: 0x0500 -> CaPID: 0x1130 ProvID: 021560

EMM: CaID: 0x0500 -> CaPID: 0x1130 ProvID: 021570

EMM: CaID: 0x0500 -> CaPID: 0x1130 ProvID: 023B00

EMM: CaID: 0x0500 -> CaPID: 0x1130 ProvID: 023B10

EMM: CaID: 0x0500 -> CaPID: 0x1130 ProvID: 023B20

EMM: CaID: 0x4AD0 -> CaPID: 0x19FA ProvID: 000000

\*EMM: CaID: 0x0608 -> CaPID: 0x115B ProvID: 000000

EMM: CaID: 0x4AA1 -> CaPID: 0x14B5 ProvID: 000000

EMM: CaID: 0x0500 -> CaPID: 0x1130 ProvID: FFF560

\*EMM: CaID: 0x0500 -> CaPID: 0x1130 ProvID: 00E420

\*EMM: CaID: 0x0500 -> CaPID: 0x1130 ProvID: 00E430

\*EMM: CaID: 0x0500 -> CaPID: 0x1130 ProvID: 00E440

\*EMM: CaID: 0x0500 -> CaPID: 0x1130 ProvID: 00E460

EMM: CaID: 0x0500 -> CaPID: 0x1130 ProvID: FFFD00

EMM: CaID: 0x4AD1 -> CaPID: 0x19FB ProvID: 000000

EMM: CaID: 0x4ABF -> CaPID: 0x1A04 ProvID: 000000

EMM: CaID: 0x093B -> CaPID: 0x08C0 ProvID: 000000

EMM: CaID: 0x0919 -> CaPID: 0x08C0 ProvID: 000000

EMM: CaID: 0x0100 -> CaPID: 0x012B ProvID: 000000

EMM: CaID: 0x0100 -> CaPID: 0x012D ProvID: 00007B

EMM: CaID: 0x0100 -> CaPID: 0x012C ProvID: 00007A

EMM: CaID: 0x0628 -> CaPID: 0x115E ProvID: 000000

EMM: CaID: 0x0604 -> CaPID: 0x115C ProvID: 000000

\*EMM: CaID: 0x0500 -> CaPID: 0x1B13 ProvID: 000000

[mg0] <- CW from newcamd xxxxx.dyndns.org:xxxxx (224ms)

224 msec -- Wed Feb 6 04:15:03 2008

===== Viaccess ECM on CaID 0x0500, pid 0x1b07 =====

## Как правильно создать собственные файлы priority.list ignore.list?

Автор: Administrator  
30.04.2012 18:13 -

---

prov: 023B00 - ВИДИМ ЧТО ПРИ ДЕКОДИРОВАНИИ ИСПОЛЬУЕТСЯ CAID 0500 и IDENT 023B00, ОН ЖЕ УКАЗАН В БИЛЛИНГЕ И ПРАЙСЕ

cw0:0 5C B0 4A 56 51 7E D6 A5

cw1:0 81 AA 11 3C A8 FE 31 D7

Вывод ? Чтобы канал открывался молниеносно, а не перебирал все существующие иденты:

в priority. list вносим V: { 02 3B 00 }

в ignore . list все остальное :

V: { 02 15 00 }

V: { 02 15 10 }

V: { 02 15 20 }

V: { 02 15 30 }

V: { 02 15 40 }

V: { 02 15 50 }

V: { 02 15 60 }

S: { 00 00 }

S: { 00 7A }

S: { 00 7B }

X: { 06 04 }

X: { 06 08 }

X: { 4A D0 }

X: { 09 19 }

и тд

Будьте внимательны, не засуньте нечаянно в ignore . list CAID либо IDENT провайдера который может использоваться для просмотра другого пакета. Одним словом все каиды и иденты указанные в биллинге должны быть в priority. list и ни в коем случае не должны быть в ignore . list

Удачи.

P.S. Если вы сделали все как описано выше, но на экране не увидели ничего, значит у вас выключен вывод лога на консоль. Включить его нужно в конфиге mgcmd-a , в файле /var/keys/mg\_cfg выставив следующие параметры C: { 01 } L: { 02 }